



ACCUCHARGER 6/12V 2A

Teljesen automatikus 6/12 V-os töltőkészülék

A Banner ACCUCHARGER sorozatának legkorszerűbb, mikroprocesszor által vezérelt töltőkészüléke garantálja az akkumulátorok optimális töltését, a legnagyobb fokú biztonságot és a leegyszerűbb kezelést. A LED-kijelző mutatja a töltési állapotot. Ideális a motorkerékpárok és egyéb kisebb járművek akkumulátorainak töltéséhez és az akkumulátorok több hónapon keresztül történő fenntartó



KIVITELI JELLEMZŐK

Akkumulátorfeszültség: 6 V-os és 12 V-os akkumulátorok esetén a feszültség automatikus felismerése

Töltőfunkció: teljesen automatikus, 8-lépcsős töltés, automatikus átkapcsolás fenntartó töltésre

Kijelző: színes LED-kijelző

Kivitel: robusztus burkolat, billenés ellen védett, kiváló, szigetelt csipeszek, szerelőhorog

Biztonság: védelem póluscsere, túlfeszültség, szikraképződés és rövidzár ellen

Szállítási készlet: töltőkészülék, csipeszek, biztonsági saru-adapter, tárolótok és kezelési utasítás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Otthoni használat

6/12 V:



MŰSZAKI ADATOK

Típus:	ACCUCHARGER 2A
Hálózati feszültség:	230 V AC, 50 Hz
Akkumulátorfeszültség:	6/12 V
Töltőfeszültség:	max. 14,7 V
Töltőáram:	max. 2 A
Akkumulátorkapacitás:	max 46 Ah (ajánlott)
Védelmi besorolás:	IP54
Méretek:	18,5 x 8,5 x 6,5 cm
Töltőkábel hossza:	200 cm
Súly:	0,7 kg
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +50 °C-ig

CIKKSZÁM

1240000020